新川文化ホール ミラージュ ホール　照明設備一覧（大ホール）

間　口　16.40m、奥行　15.65m、高さ　7～10m
平面図　S＝1：100　　舞台縮尺　1間

調光設備	調光卓 プリティナ - メガ
総容量　500KAV	記憶シーン　3000S / 1イベント
回路数 373回路	グランドマスターフェーダー　1本
3kw　279回路	段マスターフェーダー　3本
4kw　68回路	クロスフェーダー　1組
6kw　16回路	サブマスターフェーダー　30本
6kw　10回路	プリセットフェーダー120本×3段
JASCII（SDカード）対応（COMOS未対応）	

スポットライト	大	小	計
T-1　500W		10	10
CSQ　500W	9	6	15
CSQ　1000W	114	58	172
FQ　500W	5	10	15
FQ　1000W	90	46	136
FQ　1500W	12	8	20
HEQ250S　1000W	10		10
ECQ-Ⅲ5C　1000W		10	10
ECQ-Ⅲ7C　1000W	40	8	48
ECQ-Ⅲ10C　1000W	10	10	20
Source Four　500W	14		14
レンズ　19° 2台、26° 12台、36° 8台、50° 2台			
ITO　650W	18	21	39
アイリス	4		4
SPH-Ⅱ　M-1000W	10		10
N-1000W	40	30	70
PAR64　VN-500W		10	10
N-500W	30		30
FP　500W	4	6	10
スピナー(PAR36付)	4		4
ミニブル　500W×2	8		8
RIKURI ECR2-26C　750W	12		12
RIKURI ZOOM 20-35°　750W	4		4

スタンド類	大	小	計
ロースタンド105-3	6		6
3又2段スタンド	20	10	30
3又2段スタンド(キャスター)	7	3	10
3又3段スタンド(9尺)	4		4
3又3段スタンド(12尺)	3	1	4
3又3段スタンド(731型)	4		4
平置ベース	25	15	40
3連アーム	4		4
ロングハンガー	8	2	10
自在ハンガー	8	2	10

特殊効果器類	大	小	計
EQS-10　1000W	1		1
EQS-20　2000W	4		4
EMS-5　HMI 575W	1		1
ディスクマシン	4		4
スパイラルマシン	2		2
フィルムマシン	2		2
プリズムマシン	1		1
カレイドマシン	2		2
フリッカーマシン	2		2
スライドキャリア	3		3
ディマーシャッター	1		1
先玉　OL-4:4個、OL-6:4個、OL-10:2個、OL-12:4個 OL-16:2個、AL-10:2個、OL-4S:1個			
RCCカラースクローラー	14		14
波マシン(500W×2)	4		4
ドラムマシン	2		2
ストロボマシン	4		4
ミラーボール　60φ	1		1
ミラーボール　30φ	1		1
ミラーボール　楕円	1		1
ドライアイスマシン	2		2
スモークマシン　ロスコ	2		2
スモークマシン　DF50	1		1
ITOコントローラー	3		3
カラーホイール	6		6
センタレスマシン	12		12
スライドチェンジャー	12		12

仮設電源盤
3相4線100V/173V 60Hz
300A 75KVA OUT:端子M12
3相3線200V 60Hz
100A 10KVA OUT:端子M8
上下別：下手側は小ホールと渡り

C型30A　C型60A

後SC 6 5 4　LHC 8 7 6 5　4 3 2 1　後SC 3 2 1

ロアーホリゾントライト：300w72灯4色(72,59,22,40)

アッパーホリゾントライト：500w120灯6色(71,72,78,63,22,40)

第4サスペンションライト：3kw24回路(C型30A:72口)、6kw1回路(C型60A:1口)

第3サスペンションライト：3kw24回路(C型30A:72口)、6kw1回路(C型60A:1口)、ボーダー切替3kw8回路(C型30A:24口)
第3ボーダーライト：200w80灯4色(W,W,78,72)ー切替8回路　　中UHL：500w72灯4色(72,78,59,22)

第2サスペンションライト　3kw24回路(C型30A:72口)、6kw1回路(C型60A:1口)、ボーダー切替3kw8回路(C型30A:24口)
第2ボーダーライト　200w80灯4色(W,W,78,72)ー切替8回路

第1サスペンションライト　3kw24回路(C型30A:72口)、6kw1回路(C型60A:1口)、ボーダー切替3kw8回路(C型30A:24口)
第1ボーダーライト　200w80灯4色(W,W,78,72)ー切替8回路

フライギャラリー　6kw 1回路(C型60 A1口)　3kw 6回路(C型30 A18口)

暗転幕綱元

SC下手 4 3 2 1　SC上手 4 3 2 1

PA電源 30A×5　PA電源 30A×6

操作盤

前SC 8 7 6 5　前SC 4 3 2 1

トーメンタルライト 3kw3回路(C型30A:6口)

プロセニアムサスペンションライト：3kw20回路(C型30A:60口)

コンダクタースポット　650W×2台

花道F W,78　花道C下手 2 1　客席C下手 3 2 1　客席C上手 3 2 1　花道C上手 2 1　花道F W,78

1000W / 1500W / 1500W / 2000Wエリ(10インチ)

1CL：4kw16回路(C型30A:32口)、6kw1回路(C型60A：1口)　1500W凸、2000Wエリ

2CL：4kw12回路(C型30A:24口)、6kw1回路(C型60A：1口)　2000W凸(10インチ)

1500W / 750Wエリ / 1500W / 1500W / 1000W

4kw16回路(C型30A:32口)、6kw1回路(C型60A：1口)

ピンスポットライト　2000W×4台

4kw16回路(C型30A:32口)、6kw1回路(C型60A：1口)

ホリゾント幕
大黒幕
バトン23(松羽目)
バトン22
バトン21
バトン20
UHL（文字7）
バトン19
袖幕3
バトン18
4SUS
バトン17(リアスクリーン)
バトン16(中ホリゾント幕)
中割幕3
バトン15/文字6
バトン14
バトン13
3B/3S/中UH/文字5（ライトブリッジ）
バトン12
バトン11
バトン10
中割幕2
バトン9
バトン8
バトン7（文字4）
バトン6
2B/2S／文字3（ライトブリッジ）
袖幕2
バトン5
バトン4
スクリーン
バトン3（文字2）
中割幕1
バトン2
1B/1S／文字1（ライトブリッジ）
袖幕1
バトン1
暗転幕
オペラカーテン
緞帳
プロセニアムライト

仮設電源盤
3相4線100V/173V 60Hz
300A 75KVA OUT:端子M12
3相3線200V 60Hz
100A 10KVA OUT:端子M8
上下別：下手側は小ホールと渡り

外部持込卓用DMXコネクター
平行3P2口
15列19番、27列19番

SC9～SC11 / SC21～SC24 ↔ OC1～OC6 / 花道F、花道C1,2
切り替えによって各々使用可
（同時使用はできません）

2020年8月更新